

3NPE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-S

L1,L2,L3

FA22
XXXXXX
10C/1
10kA

FA23
XXXXXX
10C/1
10kA

FA24
XXXXXX
32B/3
10kA

FA25
XXXXXX
10C/1
10kA

FA26
XXXXXX
10C/1
10kA

FA27
XXXXXX
10C/1
10kA

FA30.1
XXXXXX
16B/3
10kA

3NPE ~ 50 Hz, 400/230V, TN-S

L1,L2,L3

FI31
XXXXXX
16B-1N-030
16A, In=0,03A

FI32
XXXXXX
16B-1N-030
16A, In=0,03A

FI33
XXXXXX
16B-1N-030
16A, In=0,03A

FI34
XXXXXX
16B-1N-030
16A, In=0,03A

FI35
XXXXXX
10B-1N-030A
10A, In=0,03A

Proudový chránič s ochranou - 16A/30mA

Proudový chránič s ochranou - 16A/30mA

Proudový chránič s ochranou - 16A/30mA

Proudový chránič s ochranou - 16A/30mA

Proudový chránič 10A/30mA

N

PE

N-UPS

PE

VÝVOD Č.
Č. KABELU
TYP KABELU
ZAŘÍZENÍ
Pi (kW)

22	23	24	25	26	27
WL 22	WL 23	WL 24	WL 25	WL 26	WL 27
CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 5x10	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5
M	M	ZS	PK	PK	M
2x 0,50 kW	2x 0,50 kW	do 22,00 kW	0,30 kW	0,30 kW	0,50 kW

Zásuvky 230V
pohon vrat 5-6
m.č. 43b

Zásuvky 230V
pohon vrat 7-8
m.č. 43b, 44

Zásuvková skříň
m.č. 45

Přívod 230V/10A
plynový kotel 1

Přívod 230V/10A
plynový kotel 2

Přívod 230V/10A
rekuperační jednotka

UPS
400V/5,00 kW
ZÁLOŽNÍ ZDROJ

30.1	30.2	31	32	33	34	35
WL 30.1	WL 30.2	WL 31	WL 32	WL 33	WL 34	WL 35
CYSY-J 5x2,5	CYSY-J 5x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5
						LED
		do 3,5 kW	do 3,5 kW	do 3,5 kW	do 3,5 kW	0,15 kW

Zásuvky 230V pro
fleši zásuvky zvláště
m.č. 43a

Zásuvky 230V pro
fleši zásuvky zvláště
m.č. 43a

Zásuvky 230V pro
fleši zásuvky zvláště
m.č. 43a

Zásuvky 230V pro
fleši zásuvky zvláště
m.č. 43a

Výstražné svítidlo
označení překážek
trvalé svícení

QALT servis
PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO 1000 V A HROMOSVODŮ

Název :

Martin KOCIÁN Ev.č. : 380407-23561
Trojanovice 237, Frenštát P/R, 744 01
Tel.: 732 283 585, Fax: 556 883 770
IČO: 669 28 591, DIČ: CZ-6801130347

ROZVADĚČ RH

Listů :

List č. :

Zak. číslo :

Číslo výkresu :

7

7

R- 2024/25

D.1.2.5.1- 10