LEGENDA

OSV –Osvětlení
Příkon 1 krabice se 3 trubicemi o výkonu 54W = 174W8x3x54W
přívod: 5x1,5 mm2, stočené 10–15m klubko v podhledu,
pro zapínání půlky osvětlení – dělením tlačítkem nutné do podhledu dovést 2x napájecí kabely 230Vna 1 oper.jištění: min. 10A (doporučeno 16A)sálmožnost ovládání stmívání buď analogově 1–10V nebo digitálně prostřednictvím DALI rozhraní (tlačítko není zahrnuto v naší dodávce)standardní montáž do podhledu, ovládání dle elektrona operačních sálech je požadováno stmívání – nutno zajistit kabeláž (dvojlinka 10–15m klubko v podhledu) a ovládací (regulační) tlačítko na stěně

OS – Operační svítidlo –
230 V přes UPS do stěny, 24 Vss, příkon 400W a UTP kabel
230 V napájecí kabel pro monitor 5m stočený do stropu u operačního svítidla a 1x zemnící kabel
Propojovací kabel mezi rozvaděčem a operačním svítidlem 3x4mm²

OP – Ovládací panel –
– každý panel bude mít svůj datový rozvaděč v přípravně pacienta
– každý multifunkční panel bude mít vlastní a jediné napájení do datového rozvaděče
třížilovým kabelem 230V, délka volného konce v datovém rozvaděči 1m
– uvnitř datového rozvaděče bude volné místo pro instalaci ethernetové krabice
– veškerá propojovací kabeláž multifunkčního panelu (k dotykovému monitoru a reproduktoru) je součástí dodávky multifunkčního panelu
– hřídele izolačního stavu budou řešeny mimo multifunkční panely (na OS budou mít vlastní panely)
– řízení světel bude řešeno mimo multifunkční panely

ROZ OP – Rozvaděč OP
umístění počítače k OP

HOD – Hodiny
2–žilový značený kabel pro každé podružné hodiny na sále od místa umístění centrálních hodin (z prvních podružných hodin půjde v sérii další kabely na další hodiny , opět 2x2x0,8 mm2)

ELDP – Pohony posuvných dveří
230 V, 50 Hz střídavý proud příkon: 250 VA,
jištění: 16A,
přívod 3x1,5mm2volný konec kabelu 2m nad vrchním betonovou vrstvou (mazaninou)přívod k el. tlačítku 2x0,5mm2 (celkem 4 tlačítka) – viz. samostatný dokument

ELDO – Pohony otočných dveří
1x 230 V,
50 Hz střídavý proud max.250W
příkon: 200 VA,
přívod 3x1,5mm2volný konec kabelu 2m nad vrchním betonovou vrstvou (mazaninou)přívod k el. tlačítku 2x0,5mm2 (celkem 2 tlačítka) – viz. samostatný dokument

OKNO/ŽAL – Okno ve dveřním křídle nebo prokládacím okně s el. poháněným rolem
230V, 50Hz, 0,6Avolný konec kabelu 1m nad vrchním betonovou vrstvou (mazaninou)trafo 24V (naše dodávka)

LCD 42" – Monitor LCD 42"
1x 230V, samostatné jištění min. 10A, 270W / >5W, VGA nebo DVI kabel volný konec 1m od podlahy, připojení na PACSzajistit příslušné vyvedení kabelože do předsálí k PC, tj. VGA signál analog nebo DVI–D (nutno dodržet vzdálenosti, případně použití opakovače signálu) zajistit možnost ovládání obrazu umístěné sálu (tj. kabeláž k PC do přípravny pacienta)garantovaný dosah kabelu při dodržení kvality obrazu v případě vedení digitálního signálu do max. 3m a za použití analogového signálu max. 10m

R – Radio
STA kabeláž – volný konec až k podlazepřívod: 230V (typ ukončení – zásuvka), uzemnění volný konec až k podlaze2–žilový značený kabel pro každý reproduktor (2x repro á sál) – dodávka vestavby

LS – Laminární strop
rozměry stropů dle rozměrů místností a výpočtů projektanta VZTmožností zapojení či ovládání osvětlení – viz. samostatný dokument rozměr napojovací přírubv je 700x150 mm detailní výkres laminárního stropu – viz. samostatný dokument

SO – Stěnové odtahy
napojovací přírubo o rozměru 625x125 mmpřipojení (dodávka stavby) na potrubí VZT nad pohledem ve výšce cca. 2,85mpočty odtahů budou upraveny dle velikostí laminárních stropů resp. požadavku stavebního projektu VZT

ČISTÉ NÁSTAVCE – připravit napojovací flexi hadici ke každému nástavci (přívod a odvod) o průměru 200 mm do prostoru ve stropuumístění dle výkresu vestavby – pohled od stropu

SL – Laminární strop
1x 230/ 1x 400 V,
provětřit u uživatele jaký typ laseru bude používat a případně u výkonnějších laserů je potřeba připravit chlazení tj.
studená voda – ukončit 1/2" kulovým kohoutem + odpadzajistit osazení koncových spínačů – signalizace provozu laseru (výstražné světlo) u všech dveří na operačním sále a u prokládací skříně

SŠM – Skříň na šicí materiál 1190x910x200

PS – Prokládací skříň

POL –Odkládací police nosnost do 40 kg

tlačítko osvětlení půlené
tlačítko osvětlení
tlačítko ovládání dveří – plné otevření, úklid
tlačítko ovládání dveří – plné otevření
tlačítko ovládání dveří – částečné otevření
tlačítko ovládání žaluzií
tlačítko ovládání dveří – loketní ovladač
reproduktor ozvučení
reproduktor k ovládacímu panelu

Veškerá kabeláž, vypínače, spínače a zásuvky
s vyjímkou loketních spínačů, jsou dodávkou stavby

± 0.0 = 000.000

F3.6 206 VESTAVNĚ OPERAČNÍ SÁLY

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ČÍSLO PARÉ

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: Medprogress s.r.o, Bucharova 1281/2, 158 00 Praha 13		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
DOUBRAVKA VLKOVÁ	DOUBRAVKA VLKOVÁ	ZDENĚK HEJDUK
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL	
INVESTOR : Moravskoslezskýkraj, 28. října 117, Ostrava		

Office Park Nové Butovice Bucharova 1281/2 158 00 Praha 13 tel: +420 226 218 950-2

Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55

NÁZEV AKCE:

PAVILON CHIRURGICKÝCH OBORŮ V NEMOCNICI VE FRÝDKU – MÍSTKU p.o.

VÝKRES

3.NADZEMNÍ PODLAŽÍ – OS

FORMÁT	8 x A4
DATUM	1 / 2012
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 26–08–P
MĚŘÍTKO	1 : 50
Č. VÝKRESU	102_S